



■ PIMT-BT-TW2170

➔ Equipo de puesta a tierra para cuadros BT con Micropinzas

► UTILIZACIÓN

Este equipo nos permite poner a tierra y cortocircuitar los cuadros de protección y las pletinas de BT de las instalaciones de los centros de transformación. Para los cuadros de BT utilizamos Micro pinzas orientable..

► CARACTERÍSTICAS

- 1 trifurcación referencia T3513F15T compuesto por cables tipo TSC de 35 mm² de sección y una longitud de 1300 mm entre fases y 1500mm a tierra equipado con terminal para torno NB8
- 3 Pinza modelo Micro pinza TW2170 con capacidad para redondo de 5 a 10 mm de diámetro y pletina de 5 mm de espesor.
- 1 torno de tierra ref. NB8.
- 1 Maleta guarda ref. CS140G.
- Intensidad de cortocircuito : 4,6 kA/1s

► NORMA

UNE EN61230:2008

